

Ilmapumppu LXT®

DMP180Z

18V • 8,3 bar • 121 psi

Kätevä pumppu esimerkiksi autojen ja polkupyörien renkaiden täyttämiseen

Pienikokoinen ilmapumppu 18V-akuille esimerkiksi pallojen ja renkaiden täyttämiseen. Pysähtyy automaattisesti, kun valittu paine on saavutettu. Maksimipaine 8,3 bar. LED-valo helpottaa työskentelyä hämärässä ja termostaatti suojaa konetta ylikuumentumiselta. Mukana yleisimmät adapterit. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	18 V
Ilmamäärä	12 L/min
Maksimipaine	8,3 bar
Äänenpainetaso (LpA)	70 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinääarvo	3,6 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	1,4 - 1,7 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	266 x 80 x 174 mm
Letkun pituus	0,65 m

KÄYTTÖEDUT

- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Digitaalinen painemittari taustavalolla lisää näkyvyyttä
- Kone pysähtyy automaattisesti, kun tavoitepainen on saavutettu
- Termostaatti suojaa konetta ylikuumentumiselta
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

EAN 0088381898263

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

TE00000333 Adapteri rantalelujen täyttöön		TE00000346 Dunlop adapteri renkaiden täyttöön	
TE00000592 Venttiili pallojen täyttöön		TE00000594 Adapteri Presta venttiilille	

LISÄVARUSTEET

TE00000333 Adapteri rantalelujen täyttöön		TE00000346 Dunlop adapteri renkaiden täyttöön	
TE00000592 Venttiili pallojen täyttöön		TE00000594 Adapteri Presta venttiilille	

MUUTA

Käyttöohje	
Varaosakuva	