

Rakennetunnistin LXT®

DWD181

18V • IP54

Tarkka rakennetunnistin jopa 18 cm asti

Erittäin tarkka rakennetunnistin tunnistaa teräkset jopa 18 cm syvyydestä. Sähköjohdot ja putket jopa 12 cm syvyydestä ja koolaukset 2,5 cm levyn läpi. 4,1 tuuman värinäyttö, näyttää kohteen syvyyden.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Tarkkuus	+ / - 5 mm
Käyttölämpötila	-10 - +40 °C
Suojausluokka (IP)	IP54
Paino akulla	1,3 - 1,7 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	306 x 118 x 124 mm
Maksimi paikannussyvyys, jännitteellinen sähköjohto	120 mm
Maksimi paikannussyvyys, metalli	180 mm
Maksimi paikannussyvyys, muoviputki	120 mm
Maksimi paikannussyvyys, puukoolaus	25 mm

KÄYTTÖEDUT

- Ergonomisesti muotoiltu kahva pehmeällä pinnalla lisää käyttömukavuutta
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

